
Seria FXM319-1

Przełącznik dotykowy



■Zastosowanie:

- *Załącznie światła*

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	XM319-1	XM319-1D
Napięcie zasilania	12V/24V	
Prąd max.	5A	
Moc max.	*≤60W*	
Zasada indukcji	Pojemnościowe wyczuwanie dotykowe	
Zasięg czujnika	6mm	
Oświetlenie	Białe: Załączenie	
	Niebieskie: Standby	
Wymiary	61.5 x 44.0 x 12.5mm (L x W x H)	
Długość akordu	85mm	

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-25°C ÷ 60°C
Wilgotność pracy	10 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP54


SPECYFIKACJA MECHANICZNA

XM319-1



SCEMAT OKABLOWANIA

XM319-1



XM319-1D

